

Дизельная стационарная электростанция Pramac GSW95P

Pramac GSW95P монтируются двигатели Perkins. Количество оборотов в минуту данных двигателей - 1500. Объем двигателя составляет 4400 см³. Четырех цилиндровые, расположение L-образно. В стандартной комплектации регулятор оборотов механический, электронный - опционально.



Технические характеристики

Модель:	GSW95P в кожухе	GSW95P на раме
Частота, Гц:	50	50
Напряжение, В:	400	400
Коэффициент мощности, cos φ:	0,8	0,8
Количество фаз:	3	3
Резервная мощность LTP, кВа/кВт:	92,4/73,9	92,4/73,9
Номинальная мощность PRP, □ кВа/кВт:	83,7/64	83,7/64
Двигатель, производитель:	Perkins 1104DE44TAG1	Perkins 1104DE44TAG1
Частота вращения об/мин:	1500	1500
Габаритные размеры:		
Длина, мм:	2400	2200
Ширина, мм:	1000	1000
Высота, мм:	1685	1743
Сухой вес, кг:	1490	1377

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____